



## LINE INTERACTIVE SINUSOIDALE

- Tipologia "line interactive"
- Classificazione VI-XX-211 secondo EN 50091-3
- Stabilizzazione con sistema AVR
- Controllo a microprocessore
- Forma d'onda sinusoidale
- Predisposizione espansione autonomia
- Veloce ricarica delle batterie (anche aggiuntive opzionali)
- Porta di comunicazione RS232 ed USB opzionale
- Software di interfacciamento
- Protezione Internet / LAN
- Interfaccia SNMP (opzionale)



**R.o.H.S.**

Restriction of Hazardous Substances  
Direttiva Europea: 2002/95/EC



**GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ**





**GENERALE**

Modello	<b>ELI 1000</b>	<b>ELI 1500</b>	<b>ELI 2000</b>	<b>ELI 3000</b>
Potenza (VA)	1000	1500	2000	3000
Potenza (W)	600	900	1200	1800
Potenza (VAi)	1600	2400	3200	4800
Tecnologia	<b>LINE INTERACTIVE</b>			

**INGRESSO**

Tensione nominale (Vac)	230 +/- 25%
Frequenza nominale (Hz)	50-60 +/- 10% (autosensing)

**USCITA**

Tensione nominale (Vac)	230
Regolazione di tensione	5% (in battery mode)
Forma d'onda	<b>SINUSOIDALE</b>
Frequenza nominale (Hz)	50 o 60 +/- 0,5 Hz (in battery mode)

**BATTERIE**

Tipo	Piombo ermetico senza manutenzione
Tempo di ricarica	6 ore
Autonomia standard	10/20 minuti (in funzione del carico)
Espansione autonomia	Si
Protezione	Test di batteria - ecces. scarica di batteria - indicatore sostit. batteria

**PROTEZIONI**

Al cortocircuito	Breaker & protezione elettronica 320 Joules, 2 ms
Agli spike di rete	
Modem / LAN	

**STANDARDS**

Sicurezza	EN 50091-1
Conformità EMC	EN 50091-2
Surge capability	IEC 801-5
Classificazione	VI-XX-211 secondo EN 50091-3

**INTERFACCIA**

Hardware	RS 232 (porta bi-direzionale) • USB opzionale - x contatti puliti Windows 95-98-ME-NT4.0-2000-XP-2003 Server, Novell Netware V5.x, Linux Opzionale esterno Si (opzionale)
Software	
Adattatore SNMP	
Epo	

**NOTE GENERALI**

Temperatura ambiente	0°C - 40°C			
Umidità relativa	95% (senza condensa)			
Dimensioni (LxPxH mm)	140x445x200	170x450x215	170x450x215	2x(170x450x226)
Peso (kg)	16	27	32	49,7

Tutti i marchi sono di proprietà delle rispettive aziende




Omologazioni:





Cablotechnica si riserva di applicare eventuali modifiche senza preavviso.

**CONNESSIONI ELI 1000 - ELI 1500 - ELI 2000 - ELI 3000**



1. Connettore espansione autonomia
2. Telefono/Modem Protezione Surge
3. Prese di uscita
4. Interfaccia RS 232
5. Presa di alimentazione
6. Interruttore termico



**SINOTTICO E COMANDI**

1. Pulsante OFF
2. Pulsante ON e test batteria
3. Rete ingresso alta
4. Rete ingresso ok
5. Rete ingresso bassa
6. Livello di carico
7. Livello di batteria
8. Sostituzione batteria
9. Funzionamento da batteria
10. Sovraccarico

